

Bruksanvisning – LED Hexagon Belysning

1. Allmän information

Denna produkt är en modulär LED-belysning avsedd för montering i tak i torra inomhusmiljöer såsom garage, verkstad eller butik.

2. Säkerhetsföreskrifter

- Installation ska utföras av person med tillräcklig elkunskap.
- Produkten ska anslutas till 220–250V växelström.
- Strömmen ska vara avstängd vid installation.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Får inte installeras i våtutrymmen.
- Skadade komponenter får inte användas.
- Produkten får inte modifieras.

3. Tekniska specifikationer

Modell	GE8088
Mått	4840 × 2430 mm
Effekt	615 W
Färgtemperatur	6500K
Spänning	AC 220–250V
Livslängd	ca 20 000 timmar

4. Installation

1. Montera systemet på golvet enligt layout.
2. Testa funktion innan montering i tak.
3. Montera i tak med lämpliga fästen beroende på underlag.
4. Säkerställ att installationen sitter stabilt.

5. Elektrisk anslutning

Anslut via medföljande strömkabel. Vid fast installation bör behörig elektriker anlitas.

6. Underhåll

Rengör med torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte kemikalier.

7. Avfall och miljö

Produkten ska lämnas till återvinning av elektronik och får inte kastas i hushållsavfall.

8. Importör

ETE Trading Group AB
Mekanikervägen 6
564 35 Bankeryd